

Инструкции за работа с контрол на достъпа

1. Записване на чипове в паметта на модула:

Поставя се първо **MASTER** чипа и устройството издава единичен кратък звуков сигнал, който индицира, че модула вече е в режим на запис. След това чиповете се записват един след друг, като записването на всеки чип е съпроводено от единичен кратък звуков сигнал. Излизането от режим на запис става отново с **MASTER** чипа, като е съпроводено с единичен звуков сигнал, след което модула е в готовност за разпознаване на чиповете.

2. Разпознаване на чиповете:

-при поставяне на чип, който е записан в паметта на модула се чува звуков сигнал, чиято дължина е равна на времето на задържане на изходното реле (респ. времето за което вратата е отключена).
-при поставяне на чип, който не е записан в паметта на модула се чуват 3 кратки сигнала.

3. Изтриване на чиповете от паметта на у-вото:

Поставя се **MASTER** чипа и се задържа до модула (около 30 сек.), докато се чуе продължителен звуков сигнал.

4. Настройка на времето за отключване: Осъществява се чрез поставяне или премахването на джъмперите от позициите 3-4, 5-6 и 7-8 на рейката на платката. Времето по този начин, може да се регулира в диапазона от 3 секунди до близо минута.

5. Запис на нов **MASTER** чип:

Поставя се джъмпер на позиция 1-2 на рейката. Поднася се към у-вото чипа, който ще се записва като **MASTER**. При успешно разпознаване, у-вото издава кратък звуков сигнал. Джъмпера се маха от позиция 1-2.

6. Препоръки при монтажа на у-вото:

Да не се монтира на метална повърхност! Да се предвиди кухина зад платката, в която да се поместят кабелите при монтажа! Да не се монтира на влажни повърхности!

ВНИМАНИЕ! MASTER чипът се използва САМО за запис на нови чипове. С негова помощ НЕ се отключва вратата! Употребата му или на негов дубликат за тази цел, би довела до блокиране на у-вото!!!

За допълнителна информация: тел. 052/ 505-225
АУДИО ЕЛЕКТРОНИКА ЕООД, гр. Варна
ул. Уста Кольо Фичето 3